

SMS-volt.com

Skickar SMS vid ALLA larmsituationer

se även SMS-temp.com för temperatur

Spänning/ström

Skickar sms vid för hög eller för låg nivå.

Tips:

- Trådlös övervakning av godtycklig processignal
- Med en signalomvandlare med spänning eller ström utgång omvandlas din mätstorhet till en signal som kan hanteras av din sms-volt-enhet.
Övervaka varvtal, flöde, tryck, fukt, nivå, mm.
- Driftkontroll av apparater, utrustningar och installationer
- Driftkontroll vid dosering av kemikalier vid rening etc.
- Avläsning av aktuell nivå.

Övrigt

Skickar sms vid strömavbrott.

Skickar sms vid kontakt-slutning/-brytning (digin)

Tips:

- Larm vid spänningsbortfall vid diverse installationer och anläggningar.
- Kompletterar inbrottslarm i villa/sommarstuga, i bil/båt/husvagn eller vid företaget.
- Ja - varför inte ansluta enheten direkt till en rörelsedetektor.
- Kombinera flera larmfunktioner.
Ex: Varvtal-inbrott-strömavbrott.
- Övervaka nivåer i tankar med nivåvakt.
- Övervaka tryck med tryckvakt osv.
- Övervaka läckage med fuktvakt i isolering, Ex. fjärrvärme.

Styrning

Med ett sms-kommando kan du även styra via en reläutgång.

Ex: Starta en pump eller slå på värme/kyla som åtgärd efter larm.



Pris: 5.900:-
+ MOMS & Frakt

Funktioner

- Alla inställningar av enheten sker genom att sms-kommandon sänds till enheten.
- Inställningen kvitteras av enheten.
- För kontroll av inställningar kan dessa läsas av via sms.
- Inbyggd ackumulator säkerställer funktion vid spänningsbortfall - eventuellt med larm.
- Kvittering av larm
- Avläsning av nivå
- Serviceläge

Inställningar:

Val av max 5 olika sms-mottagare
text för spänning/ström.-larm
text för digin larm
text för strömförsörjning till/från
Val av larmgräns
Val av tid på tidsfördröjning för larm
mm

Enheten kan sända larm enligt följande:

1. Strömförsörjning till
2. Strömförsörjning från
3. Analog spänning för hög/låg, även återgång
4. Digin (Status till/från), även återgång
5. Batteri slut
6. 10 sms kvar

Tips:

En kontinuerlig funktionskontroll av enheten kan erhållas genom att planerat generera ett larm per dag eller vecka. Om du har svårighet att hitta en lämplig signal kan du, med ett kopplingsur, koppla bort batterieliminatorn någon minut per dag/vecka för att generera ett larm för strömavbrott.

Tekniska Data

Ingångar:	1000 mV, (20mA via shunt)
Upplösning	1 mV (0,1%)
Onoggrannhet	<+-2 mV (<+-0,2%)
Digin	kontakt-slutning/-brytning alt. spänningsnivå 0-5V

Utgångar:	
Halvledarrelä	max 24VDC 100mA
Arbetstemperatur	-5 till +40°C
Vikt	160 g
Storlek	138x62x30 (LxBxH)

Strömförsörjning:
9-14V 10-300mA (från medföljande batterieliminatör)

Intern ackumulator Lion - klarar 1 dygn

20mA-shunt och antenn enligt bild ingår.

GSM-abonnemang ingår ej.

Notera möjligheten att använda kontantkort